




GRÖÖE



ZUBEHÖR



USB CHARGER (EXCLUDED)

PREISE

red dot winner 2022
best of the bestSHORTLIST
2022INTERIOR
DESIGN

PRODUKT

Name	YORU 2700K WT
Artikelnummer	A4560000WT
Farbe	Weiß Strukturiert
RAL	9016
Kategorie	WALL, FLOOR & PORTABLE

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	400 lm
Farbtemperatur	2700 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	2,6 W
Lichtausbeute	154 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	100°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	- USB-C Kabel inklusive
Helligkeitssteuerung	3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Switch off) - Andere DIM, Bitte anfragen
Batterie-Ladezeit	5 Stunden
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Gewicht	460 g
Gewicht inkl. Verpackung	1070 g
Abmessungen der Verpackung	238 x 141 x 132 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat





Unsere tragbare Lampe, ideal für Terrassen, bietet drei Lichtstärken. Eine praktische und widerstandsfähige Lampe dank ihres massiven Aluminiumkörpers. Sein zeitloses und funktionales Design macht Yoru zum perfekten Begleiter in jeder Umgebung.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM





ACCESORIES*

0434-01-65

Universal USB Charger (5V - 1.5A)

*Excluded



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

